

Schaltplan

– rak-Maschinen –

Hanning-Motor

3	braun Netz
10	blau Netz
1	braun Kondensator
2	gelb Motor
7	braun Motor
8	schwarz Motor
9	blau Motor und blau Kondensator

Die Brücken im Schalter müssen zwischen 1 und 5 sowie zwischen 3 und 7 bleiben.

ABM-Motor

1	braun Kondensator
9	grün Motor und blau Kondensator
7	rot Motor
8	schwarz Motor
2	blau Motor
3	braun Netz
10	blau Netz
an das Gehäuse	grün/gelb Motor + Netzkabel

Die Brücken im Schalter müssen zwischen 1 und 5 sowie zwischen 3 und 7 bleiben.